

Descrizione del Prodotto

Il Fulleon RoLP Roshni Sounder è un dispositivo di segnalazione acustica progettato per applicazioni antincendio, sicurezza, segnalazione generale e allarmi di processo. Offre un'ampia gamma di toni selezionabili e un design affidabile con elettronica incapsulata. ([rs-online.id](https://www.rs-online.id/p/fulleon-rolp-red-32-tone-electronic-sounder-110-%E2%86%92-230-v-ac-102db-at-1-metre-ip65/6867887/?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

- Compatibilità dei toni con i sounder Askari, Squashni e Flashni.
- Sincronizzazione automatica.
- Elevata potenza sonora.
- Basso consumo di corrente.
- 32 toni selezionabili dall'utente.
- Controllo del volume tramite potenziometro fino a 25dB.
- Secondo tono per allarmi a due stadi.
- Adatto per uso interno ed esterno.
- Standard industriale per sistemi di allarme antincendio, intrusione e segnalazione industriale.
- Elevata affidabilità, durata e resistenza alle condizioni ambientali.
- Funzioni di avviso e allarme.
- Chiarezza del tono migliorata per ridurre la confusione.
- Unità sonora con range di tensione da 9 a 28 Vdc; la base profonda alimentata incorpora un piccolo alimentatore da 24Vdc che consente il funzionamento da alimentazioni da 110 a 230 Vac.
- Uscita sonora di 102dB(A).

- Base bloccabile, integrata e alimentata.

Specifiche Tecniche

- Tensione di alimentazione: 110 → 230 V ac.
- Grado di protezione: IP65.
- Tipo di applicazione: Sounder.
- Diametro: 93 mm.
- Temperatura minima: -25 °C.
- Colore dell'alloggiamento: Rosso.
- Serie: RoLP.
- Materiale dell'alloggiamento: ABS.
- Stile di montaggio: Montaggio superficiale.
- Decibel a 1 metro: 102 dB.
- Temperatura massima: +70 °C.
- Numero di toni: 32.
- Tipo di corrente: DC.
- Caratteristiche speciali: EN54-3.

Documentazione Tecnica

- Dichiarazione di Conformità 2014/30/EU 2011/65/EU.
- Foglio di Istruzioni ROLP.
- Datasheet ROLP/R/D/Mains Base.

Certificazioni e Conformità

- Certificato di Conformità RoHS.
- Dichiarazione di Conformità.

Note

Dove sono specificati intervalli di valori per i livelli di uscita sonora e il consumo di corrente, le cifre effettive dipenderanno dal tono scelto e dall'impostazione del volume, se regolabile.