

## **Descrizione del Prodotto**

Il centralino Gewiss GW40030 è un centralino protetto senza porta, progettato per l'installazione a parete. È dotato di pareti con centrini di foratura e predisposto per l'alloggiamento di morsettiere. Questo modello offre una capacità di 24+2 moduli (12×2) e un grado di protezione IP40.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Codice Prodotto:** GW40030

**Serie:** 40 CD

**Numero di Moduli EN 50022:** 24+2 (12×2)

**Dimensioni Esterne (LxHxP):** 250x340x95 mm

**Potenza Dissipabile:** 40 W

**Grado di Protezione:** IP40

**Resistenza agli Urti:** IK08

**Classe di Isolamento:** II (secondo Norma IEC 61140)

**Resistenza al Filo Incandescente:** 650 °C

**Termopressione con Biglia:** 70 °C

**Corrente Nominale:** 125 A

**Tensione Nominale:** 400 V

**Tensione di Isolamento:** 750 V

**Temperatura di Impiego:** -15 °C a +60 °C

**Colore:** Grigio RAL 7035

**Materiale:** Halogen free secondo norma EN 60754-2

## **Dotazioni**

Il centralino è fornito con mascherine coprimoduli ed etichette per le utenze. Inoltre, è presente una targhetta autoadesiva da compilare per la certificazione secondo la Norma CEI 23-51.

## **Note**

La potenza dissipabile è determinata secondo la norma CEI 23-49. Per le forature, si consiglia l'uso della fresa GW52401. Per ripristinare il doppio isolamento, utilizzare i relativi accessori come mascherine coprimoduli, tappi coprivite o staffe di fissaggio a parete. Per mantenere il grado di protezione IP dichiarato, installare apparecchi con grado di protezione almeno pari a IP40 ed utilizzare i relativi accessori.

## **Normative di Riferimento**

EN 60670-1 (CEI 23-48), IEC 60670-24, CEI 23-49

## **Codice Electrocod**

0321

## **Codice Intrastat**

85381000

## **Accessori Compatibili**

Il centralino è predisposto per l'alloggiamento di morsettiere, con una capacità massima di 2 morsettiere da 8 moduli ciascuna.

## **Installazione**

Per le possibili combinazioni tra centralini e morsettiere, fare riferimento al sinottico "Equipaggiabilità centralini parete con morsettiere bipolari e unipolari" all'interno delle guide alla scelta della serie 40CD.

## **Certificazioni**

Il prodotto è conforme alle normative CE e REACH.

## **Download**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile scaricare la scheda tecnica e il manuale di istruzioni dal sito ufficiale di Gewiss.