

Descrizione del Prodotto

Il ripartitore a Y IFM EBC113 è un connettore circolare progettato per dividere un segnale M12 a 4 pin maschio in due segnali M12 a 3 pin femmina. Questo dispositivo è ideale per applicazioni industriali che richiedono una distribuzione efficiente dei segnali.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di connettore:**** Ripartitore a Y
- ****Connessione in ingresso:**** 1 x M12 maschio a 4 pin
- ****Connessioni in uscita:**** 2 x M12 femmina a 3 pin
- ****Materiale dell'alloggiamento:**** Poliammide (PA66), nylon 6/6
- ****Colore dell'alloggiamento:**** Arancione
- ****Protezione dalle infiltrazioni:**** IP65, IP67, IP68, IP69K
- ****Corrente nominale:**** 4 A
- ****Tensione nominale:**** 250 V AC / 300 V DC
- ****Temperatura di funzionamento:**** -25°C ~ 90°C
- ****Caratteristiche aggiuntive:**** Dado di accoppiamento in ottone nichelato, contatti dorati

Applicazioni

Il ripartitore a Y IFM EBC113 è utilizzato in ambienti industriali per la distribuzione di segnali e alimentazione, garantendo connessioni affidabili e resistenti in condizioni operative difficili.

Note

Per garantire il grado di protezione indicato, il dado di accoppiamento deve essere serrato manualmente con una coppia di serraggio compresa tra 0,6 e 1,5 Nm. In ambienti particolarmente gravosi, è consigliato un ulteriore serraggio con una chiave per aumentare la resistenza a urti e vibrazioni.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di montaggio, si prega di consultare la scheda tecnica ufficiale disponibile sul sito del produttore.