

Nome del prodotto

OMRON E2E-X16MB1T18-M1

Descrizione

Sensore di prossimità induttivo con corpo corto in ottone nichelato, formato M18, non schermato, con distanza di rilevamento di 16 mm. Funzionamento in corrente continua a 3 fili, uscita PNP normalmente aperta, compatibile con IO-Link COM3, connettore M12.

Specifiche tecniche

- **Dimensione:** M18
- **Tipo di montaggio:** Non a filo
- **Distanza di rilevamento:** 16 mm
- **Lunghezza totale del sensore:** 53 mm
- **Lunghezza della filettatura:** 28 mm
- **Materiale della custodia:** Ottone nichelato
- **Tipo di uscita:** IO-Link, PNP
- **Modalità di funzionamento:** Normalmente aperto (NO)
- **Metodo di connessione:** Connettore M12
- **Funzione IO-Link:** Sì
- **Velocità di trasmissione IO-Link:** COM3 (230,4 kbps)
- **Grado di protezione (IP):** IP67/IP69K

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il catalogo tecnico E2E NEXT disponibile sul sito ufficiale di OMRON.

([industrial.omron.it](https://industrial.omron.it/it/products/E2E-X16MB1T18-M1?utm_source=openai))