

Il modello OMRON S8VS-01512 è un alimentatore switching montabile su guida DIN, progettato per applicazioni industriali. Fornisce un'uscita di 12 V DC con una potenza nominale di 15 W.

Caratteristiche principali

- Potenza nominale: 15 W
- Tensione di uscita: 12 V DC
- Corrente di uscita: 1,2 A
- Efficienza tipica: 78% (a 200 V AC)
- Tensione di ingresso: 100-240 V AC (range consentito: 85-264 V AC)
- Frequenza di ingresso: 50/60 Hz (47-450 Hz)
- Tipo di montaggio: Guida DIN
- Tipo di terminale: Morsetti a vite
- Protezione da sovraccarico: Sì, con reset automatico
- Protezione da sovratensione: Sì, richiede spegnimento e riaccensione dell'ingresso
- Indicatore di uscita: Sì (colore: verde)
- Indicatore di allarme sottotensione: Sì (colore: rosso)
- Temperatura operativa: da -10°C a 60°C
- Dimensioni: 22,5 mm (L) x 94,6 mm (A) x 96,4 mm (P)
- Peso: 160 g max.

Nota

Non utilizzare l'uscita di un inverter per alimentare questo dispositivo. Sebbene alcuni inverter offrano un'uscita a frequenza di 50/60 Hz, l'aumento della temperatura interna dell'alimentatore potrebbe causare incendi o danni.

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale di OMRON.

([ia.omron.com])(https://www.ia.omron.com/product/item/5423/?utm_source=openai))