

Descrizione del Prodotto

Il sensore di prossimità induttivo Pepperl+Fuchs NBB5-18GM50-E2 è progettato per rilevare oggetti metallici senza contatto fisico, garantendo un'elevata affidabilità e durata in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

- **Distanza di commutazione:** 5 mm
- **Tipo di installazione meccanica:** A filo
- **Tipo di funzione di commutazione:** Contatto NO (normalmente aperto)
- **Tipo di uscita di commutazione:** PNP
- **Tipo di collegamento elettrico:** Cavo
- **Tipo di tensione:** DC
- **Diametro del sensore:** 18 mm
- **Lunghezza del sensore:** 56 mm
- **Materiale del corpo:** Metallo
- **Resistente alla compressione:** No

Specifiche Tecniche

- **Distanza di commutazione:** 5 mm
- **Tipo di installazione meccanica:** A filo
- **Tipo di funzione di commutazione:** Contatto NO (normalmente aperto)
- **Tipo di uscita di commutazione:** PNP
- **Tipo di collegamento elettrico:** Cavo
- **Tipo di tensione:** DC
- **Diametro del sensore:** 18 mm
- **Lunghezza del sensore:** 56 mm
- **Materiale del corpo:** Metallo
- **Resistente alla compressione:** No

Applicazioni

Il sensore NBB5-18GM50-E2 è ideale per applicazioni industriali dove è necessario rilevare la presenza o l'assenza di oggetti metallici, come nel controllo di posizione, conteggio pezzi e rilevamento di oggetti in movimento.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Pepperl+Fuchs.

Note

Assicurarsi che l'installazione e l'utilizzo del sensore siano conformi alle normative di sicurezza vigenti e alle specifiche del produttore.