

Descrizione del Prodotto

Il sensore induttivo PEPPERL+FUCHS IA6-12GM50-IU-V1 è progettato per rilevare oggetti metallici senza contatto fisico. Offre un'uscita analogica che varia in funzione della distanza dell'oggetto rilevato, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono misurazioni precise della posizione.

Caratteristiche Principali

- Installazione: quasi a filo
- Tipo di uscita: Uscita analogica in corrente o tensione
- Tensione di esercizio: 15 ... 30 V DC
- Ondulazione residua: 20% UB

Specifiche Tecniche

- Condizione meccanica di montaggio: quasi a filo
- Esecuzione della funzione di commutazione: altri
- Forma della scatola: cilindro, filettatura
- Esecuzione del collegamento elettrico: connettore M12
- Esecuzione dell'uscita di commutazione: altri
- Tipo di tensione di alimentazione: DC
- Diametro del sensore: 12 mm
- Lunghezza del sensore: 60 mm
- Materiale dell'involucro: metallo
- Resistente alla pressione: No

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da Pepperl+Fuchs.

Note

Le specifiche sopra indicate sono soggette a modifiche da parte del produttore. Si raccomanda di verificare sempre le informazioni più recenti direttamente con il produttore o il distributore autorizzato.