

Descrizione del Prodotto

La scatola di distribuzione SACB-8/16-L-C SCO P di Phoenix Contact, codice prodotto 1452851, è progettata per applicazioni standard. Dispone di 8 slot con connettori femmina M12 in plastica, ciascuno con 5 poli e codifica A. Ogni slot supporta una doppia occupazione, consentendo la connessione di due sensori per slot. Include una segnalazione di stato PNP e una connessione per la linea principale tramite morsetto a vite estraibile a 180°. Non è prevista schermatura.

Caratteristiche Tecniche

- **Numero di slot per sensori/attuatori:** 8
- **Numero di poli per slot:** 5
- **Codifica:** A
- **Occupazione slot:** Doppia
- **Segnalazione di stato:** Sì, PNP
- **Connessione linea principale:** Morsetto a vite estraibile 180°
- **Schermatura:** No
- **Tensione di esercizio:** 24 V
- **Corrente massima per segnale I/O:** 2 A
- **Corrente massima per base di collegamento:** 4 A
- **Corrente totale massima:** 10 A
- **Materiale della custodia:** Plastica
- **Temperatura di esercizio:** da -25 °C a 80 °C
- **Grado di protezione:** IP65
- **Dimensioni:**

- Larghezza: 54 mm
- Altezza: 43 mm
- Lunghezza: 149 mm

Vantaggi

- ****Sicurezza sul campo:**** Grazie alla custodia sigillata e all'elevata protezione IP65, garantisce affidabilità in ambienti industriali.
- ****Diagnosi rapida:**** La segnalazione di stato PNP consente una diagnosi semplice e veloce, aumentando la disponibilità dell'impianto.
- ****Risparmio di spazio:**** La doppia occupazione degli slot permette di collegare due sensori per slot, ottimizzando lo spazio.
- ****Installazione rapida:**** Il bloccaggio rapido SPEEDCON facilita e velocizza l'installazione.
- ****Flessibilità:**** La copertura di collegamento consente il confezionamento sul campo, adattandosi a diverse esigenze applicative.

Applicazioni

Ideale per applicazioni standard in ambienti industriali dove è necessaria una distribuzione efficiente dei segnali di sensori e attuatori, garantendo al contempo protezione e facilità di installazione.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.