

Descrizione del Prodotto

Il PILZ PNOZ e3.1p (codice 774139) è un modulo relè di sicurezza progettato per il monitoraggio di dispositivi di sicurezza come arresti di emergenza, cancelli di sicurezza e barriere fotoelettriche. Questo dispositivo autonomo offre un cablaggio a due canali con o senza rilevamento dei cortocircuiti, garantendo un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Ingressi:**** 2 canali con rilevamento dei cortocircuiti tra canali.
- ****Uscite di Sicurezza:**** 2 uscite transistor.
- ****Uscite Ausiliarie:**** 2 uscite a impulsi di test, 1 uscita transistor.
- ****Tensione di Alimentazione:**** 24 V DC.
- ****Montaggio:**** Su guida DIN.
- ****Collegamento Elettrico:**** Morsetti a vite.
- ****Temperatura di Lavoro:**** Da -10°C a +55°C.
- ****Dimensioni:**** 94 mm (altezza) x 22,5 mm (larghezza) x 121 mm (profondità).
- ****Categoria di Sicurezza:**** 4.
- ****Classe di Protezione:**** IP40.
- ****Certificazioni:**** Approvato secondo UL e BG BIA.

Applicazioni

Il PNOZ e3.1p è ideale per il monitoraggio di:

- Circuiti di arresto di emergenza.
- Cancelli di sicurezza.
- Barriere fotoelettriche.

Note

Questo prodotto è in fase di dismissione. Si consiglia di verificare la disponibilità e considerare eventuali alternative per nuove installazioni.