

Descrizione del Prodotto

La manovra rotativa rinviata standard nera 19088 è un accessorio della gamma Acti9 NG125 di Schneider Electric, progettato per l'installazione frontale su interruttori NG125 a 3 o 4 poli. Questa maniglia rotativa estesa impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione aperta (O) e mantiene la disconnessione. È possibile bloccare la maniglia con un lucchetto quando il dispositivo è in posizione aperta (O) o chiusa (ON), utilizzando lucchetti con diametro da 3 mm a 6 mm. Il colore della maniglia è nero e il materiale è una termoplastica autoestinguente sviluppata da Schneider Electric. Il grado di protezione della maniglia è IP55.

Caratteristiche Tecniche

- ****Gamma prodotto:**** NG125
- ****Tipo di prodotto o componente:**** Manovra rotativa
- ****Colore leva di manovra:**** Nero
- ****Colore piastra frontale:**** Nero
- ****Montaggio manovra rotativa:**** Rinvia
- ****Modalità di montaggio:**** Fisso
- ****Posizione montaggio manovra rotativa:**** Frontale
- ****Con prolungamento d'asse:**** Sì
- ****Con bloccaggio porta:**** Sì
- ****Chiudibile:**** Sì
- ****Con maniglia rossa/gialla:**** No
- ****Grado di protezione (IP):**** IP55

Compatibilità

La manovra rotativa 19088 è compatibile con gli interruttori Acti9 NG125 a 3 o 4 poli con installazione frontale.

Materiali e Design

La maniglia è realizzata in termoplastica autoestinguente sviluppata da Schneider Electric, garantendo resistenza e sicurezza. Il design nero conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a vari ambienti industriali.

Funzionalità di Sicurezza

La maniglia impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore è in posizione aperta (O), mantenendo la disconnessione. È possibile bloccare la maniglia con un lucchetto quando il dispositivo è in posizione aperta (O) o chiusa (ON), utilizzando lucchetti con diametro da 3 mm a 6 mm.

Installazione

La manovra rotativa è progettata per un montaggio frontale fisso su interruttori NG125 a 3 o 4 poli. L'installazione è semplice e intuitiva, seguendo le istruzioni fornite da Schneider Electric.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica e il manuale di installazione forniti da Schneider Electric.