

Nome del prodotto

Contatto ausiliario - 1 OC + 1 SD/OC - 380..415 V - 6 A

Codice prodotto

26929

Descrizione

Il contatto ausiliario 26929 di Schneider Electric è progettato per fornire un'indicazione remota dello stato di apertura/chiusura (OF) e dello sgancio (SD) del dispositivo di protezione su cui è montato. È compatibile con le serie Multi 9, inclusi i modelli C60, C60BP, C60SP, GFP e C60H-DC.

Caratteristiche tecniche

- **Composizione contatti segnale:** 2 A/C
- **Corrente nominale [In]:**
 - AC-12: 3 A a 415 V CA 50/60 Hz
 - AC-12: 6 A a 240 V CA 50/60 Hz
 - DC-12: 6 A a 24 V CC
 - DC-12: 2 A a 48 V CC
 - DC-12: 1 A a 130 V CC
- **Tensione nominale di isolamento [Ui]:** 500 V
- **Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]:** 4 kV
- **Passi 9 mm:** 1

Compatibilità

Il contatto ausiliario 26929 è compatibile con le seguenti gamme di prodotti Schneider Electric:

- Multi 9 C60
- Multi 9 C60BP
- Multi 9 C60SP
- Multi 9 GFP
- Multi 9 C60H-DC

Dimensioni e peso

- **Altezza:** 90 mm
- **Larghezza:** 9 mm
- **Profondità:** 73,5 mm
- **Peso:** 38 g

Condizioni ambientali

- **Temperatura di funzionamento:** da -25°C a +50°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a +85°C

Conformità e certificazioni

- **Norme di riferimento:** EN/IEC 60947-5-1
- **Conformità RoHS UE:** Conforme
- **Dichiarazione REACH:** Disponibile

Note

Il prodotto 26929 è stato dichiarato fuori produzione il 30 giugno 2021. Si consiglia di verificare la disponibilità presso i rivenditori o di considerare prodotti alternativi della gamma Schneider Electric.