

Descrizione del Prodotto

Il GVAE113 è un blocco di contatti ausiliari della serie TeSys di Schneider Electric, progettato per l'installazione frontale su interruttori per motori delle serie GV2 e GV3. Fornisce un contatto normalmente aperto (1NO) e uno normalmente chiuso (1NC) per il monitoraggio e il controllo dei circuiti ausiliari.

Caratteristiche Tecniche

- **Composizione dei Contatti:** 1NO + 1NC
- **Tensione Nominale di Funzionamento (Ue):** 24...240 V AC, 24...60 V DC
- **Corrente Termica Convenzionale in Aria Libera (Ith):** 2,5 A
- **Durata Meccanica:** 100.000 cicli
- **Corrente Minima di Commutazione:** 5 mA
- **Tensione Minima di Commutazione:** 17 V
- **Potenza Nominale di Funzionamento in AC-15:**
 - 48 VA a 24 V
 - 60 VA a 48 V
 - 120 VA a 110...120 V
 - 120 VA a 230...240 V
- **Potenza Nominale di Funzionamento in DC-13:**
 - 24 W a 24 V
 - 15 W a 48 V
 - 9 W a 60 V
- **Tipo di Montaggio:** Frontale
- **Tipo di Collegamento:** Morsetti a molla
- **Dimensioni (L x P x A):** 44,5 mm x 31,5 mm x 13 mm
- **Peso Netto:** 0,05 kg

Compatibilità

Il GVAE113 è compatibile con i seguenti interruttori per motori:

- GV2L
- GV2LE
- GV2ME
- GV2P
- GV2RT
- GV3L

- GV3P
- LS1D323

Certificazioni e Conformità

- Certificazioni: IEC, UL, CSA, CCC, EAC
- Conformità: RoHS, REACH

Note Aggiuntive

Il GVAE113 è venduto in confezioni da 10 unità. È progettato per ambienti normali e offre una soluzione affidabile per l'espansione delle funzionalità di controllo e monitoraggio degli interruttori per motori TeSys GV2 e GV3.