#### Descrizione del Prodotto

Il KAD1PZ è una maniglia rotativa frontale nera progettata per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario e Mini Vario di Schneider Electric. È compatibile con i corpi interruttori VN12, VN20, V02 e V2. La maniglia è lucchettabile con 1 a 3 lucchetti (diametro 4-8 mm) e assicura un grado di protezione IP65. La piastra frontale misura  $60\times60$  mm e presenta indicatori I-O.

### **Specifiche Tecniche**

Compatibilità del Prodotto: V02...V2, VN20, VN12

Colore della Maniglia: Nero

Colore della Piastra Frontale: Nero

Lucchettabilità: 1 a 3 lucchetti (diametro 4-8 mm)

Marcatura: 0 - 1

Modalità di Fissaggio: Foro con diametro 22,5 mm

Dimensioni della Piastra Frontale: 60 x 60 mm

Altezza: 60 mm

Larghezza: 60 mm

**Peso Netto:** 0,082 kg

Grado di Protezione IP: IP65

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS UE: Conforme

Conformità REACh: Privo di SVHC

Mercurio: Assente

Metalli Pesanti Tossici: Assenti

# Profilo Ambientale del Prodotto: Disponibile

#### Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 18 mesi.

# **Note Aggiuntive**

Il KAD1PZ è progettato per l'uso come interruttore principale e può essere montato direttamente sul corpo dell'interruttore o tramite un'estensione dell'albero. È conforme agli standard NEMA tipo 1 e 12.