

Descrizione del Prodotto

Il modello SCHNEIDER LV429387 è una bobina di sgancio di tipo MX progettata per l'apertura remota degli interruttori automatici. È compatibile con le serie Compact NSX, PowerPact Multistandard ed EasyPact CVS. Questo accessorio consente l'apertura dell'interruttore quando la tensione di controllo raggiunge o supera il 70% della sua tensione nominale.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipo di prodotto o componente:** Bobina di sgancio
- **Applicazione:** Controllo
- **Compatibilità gamma:** Compact NSX, PowerPact Multistandard, EasyPact CVS
- **Tipo sganciatore voltmetrico:** Bobina di sgancio
- **Tensione di comando [Uc]:** 220...240 V CA 50/60 Hz; 208...277 V CA 60 Hz
- **Tipo segnale di controllo:** Impulso; Mantenuto
- **Durata impulso:** ≥ 20 ms
- **Soglia tensione di sgancio:** 0,7...1,1 Un in apertura
- **Tensione di spunto alimentazione:** 10 VA
- **Modalità di montaggio:** Fisso
- **Tempo di risposta:** 50 ms
- **Morsettiera ausiliaria:** Molla 0,5...1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
- **Lunghezza spelatura fili:** 7 mm

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2 e possiede le seguenti certificazioni ambientali:

- **Stato sostenibilità offerta:** Prodotto Green Premium
- **RoHS (codice data: aass):** Conforme
- **REACH:** Non contiene SVHC oltre i limiti
- **Profilo ambientale prodotto:** Disponibile
- **Istruzioni fine vita prodotto:** Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia contrattuale di 18 mesi.

Codici e Identificativi

- **Codice produttore:** LV429387
- **Codice EAN:** 3606480019098

Note Aggiuntive

Lo sganciatore MX può essere utilizzato per applicazioni di arresto di emergenza o di apertura a distanza. Quando alimentato, provoca l'apertura istantanea dell'interruttore, garantendo l'apertura con una tensione $U \geq 0,7 \times U_n$. Può essere alimentato in permanenza.