Descrizione del Prodotto

Il microcontatto Schneider Electric LV847905 è un blocco contatti ausiliari progettato per l'utilizzo con gli interruttori automatici MasterPact MTZ2 e MTZ3. Questo componente è utilizzato per il controllo e il monitoraggio dello stato dell'interruttore.

Compatibilità

Compatibile con gli interruttori automatici MasterPact MTZ2 e MTZ3.

Tipo di Contatti Ausiliari

Standard.

Composizione dei Contatti di Segnale

4 contatti NO/NC.

Capacità di Interruzione

- 6 A AC-12 a 240/380 V AC 50/60 Hz
- 2 A AC-12 a 480 V AC 50/60 Hz
- 3 A AC-12 a 690 V AC 50/60 Hz
- 0,3 A DC-12 a 125 V DC
- 0,15 A DC-12 a 250 V DC

Carico Minimo

100 mA a 24 V.

Conformità Ambientale

- Conforme alla direttiva RoHS dell'UE
- Privo di mercurio
- Privo di metalli pesanti tossici
- Conforme al regolamento REACh

Dimensioni e Peso

- Altezza: 3 cm

- Larghezza: 8 cm- Lunghezza: 8 cm

- Peso: 20 g

Garanzia

18 mesi.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.