

Nome del prodotto

Bobina LX1F - TeSys F - 110...115 V CA 50Hz

Codice prodotto

LX1FG110

Gamma di prodotti

TeSys F

Tipo di prodotto

Bobina per contattore

Compatibilità di gamma

Contattori TeSys F LC1F185 e LC1F225

Tensione del circuito di comando

110...115 V CA 50 Hz

Resistenza media

4,18 Ohm a 20°C

Induttanza del circuito chiuso

0,65 H

Tempi di funzionamento

Chiusura: 20...35 ms; Apertura: 7...15 ms

Durata meccanica

10 milioni di cicli

Frequenza massima di manovra

2400 cicli/ora a 55°C

Tecnologia della bobina

Senza modulo di soppressione integrato

Limiti di tensione del circuito di comando

Perdita di tensione: 0,35...0,55 U_c 50/60 Hz (a 55°C); Operativo: 0,85...1,1 U_c 50/60 Hz (a 55°C)

Potenza di spunto

805 VA a 50 Hz, cos φ 0,3 (a 20°C)

Consumo medio di mantenimento

55 VA a 50 Hz, cos φ 0,3 (a 20°C)

Dissipazione termica

18...24 W a 50 Hz

Data di fine commercializzazione

31 dicembre 2020

Termine del servizio

8 ottobre 2021

Prodotto sostitutivo

LX9FG110