

Descrizione del Prodotto

La presa industriale mobile diritta PratiKa PKY16M735 di Schneider Electric è progettata per applicazioni a bassa tensione. Dotata di 3 poli più neutro e terra (3P+N+T), supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione operativa compresa tra 380 V e 415 V in corrente alternata. Il grado di protezione IP67 garantisce resistenza alla polvere e all'immersione temporanea in acqua, rendendola adatta per ambienti industriali impegnativi.

([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/PKY16M735/pratika-wander-socket-straight-16-a-3p-%2B-n-%2B-e-380-415-v-ac-ip67/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Nominale:** 16 A
- **Tensione Operativa:** 380...415 V AC
- **Frequenza di Rete:** 50/60 Hz
- **Numero di Poli:** 3P+N+T
- **Posizione del Contatto di Terra:** 6 h
- **Grado di Protezione:** IP67
- **Materiale dell'Involucro:** Polimero tecnico autoestinguente
- **Materiale dei Contatti:** Ottone
- **Tecnica di Collegamento:** Connessione rapida
- **Sezione del Cavo:** 1...2,5 mm²
- **Diametro Esterno del Cavo:** 8...15 mm
- **Ingresso del Cavo:** Pressacavo
- **Tipo di Filettatura:** Pg 21
- **Dimensioni (L x A x P):** 96 mm x 96 mm x 155 mm

- **Peso Netto:** 0,281 kg
- **Colore dell'Involucro:** Grigio (RAL 7035)
- **Colore della Tensione Nominale:** Rosso
- **Standard di Riferimento:** IEC 60309-1, IEC 60309-2
- **Grado di Protezione agli Impatti Meccanici:** IK08
- **Resistenza al Fuoco:** 850 °C
- **Umidità Relativa Operativa:** 50% a 40 °C, 70% a 30 °C, 90% a 20 °C
- **Temperatura Ambiente per il Funzionamento:** -25...40 °C

Applicazioni

Questa presa è ideale per ambienti industriali che richiedono connessioni elettriche affidabili e sicure, come cantieri, officine e impianti di produzione. Il grado di protezione IP67 la rende adatta per utilizzi in condizioni ambientali difficili, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua.

([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/PKY16M735/pratika-wander-socket-straight-16-a-3p-%2B-n-%2B-e-380-415-v-ac-ip67/?utm_source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.

([se.com](https://www.se.com/uk/en/product/PKY16M735/pratika-wander-socket-straight-16-a-3p-%2B-n-%2B-e-380-415-v-ac-ip67/?utm_source=openai))