Il relè temporizzato Schneider Electric RE7ML11BU è un dispositivo multifunzione progettato per applicazioni industriali che richiedono temporizzazioni precise e affidabili.

Caratteristiche principali

Il RE7ML11BU offre sei funzioni di temporizzazione con un intervallo regolabile da 0,05 secondi a 300 ore. È alimentato a 24 V AC/DC e dispone di un contatto in scambio (1 C/O). Il dispositivo è stato discontinuato il 1° giugno 2016.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/RE7ML11BU/rel%C3%A8-temporizzato-ritardo-6-funzioni-005-1-s-24-vac-cc-1nc-no/?utm_source=openai))

Specifiche tecniche

Il relè ha una larghezza di 22,5 mm e utilizza terminali a vite per il collegamento. La coppia di serraggio consigliata è compresa tra 0,6 e 1,1 Nm. La precisione di impostazione del tempo di ritardo è del $\pm 10\%$ della scala completa, con una ripetibilità del $\pm 0,2\%$. Il dispositivo può gestire una tensione di commutazione massima di 250 V AC/DC e ha una durata meccanica di 20.000.000 di cicli.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/RE7ML11BU/rel%C3%A8-temporizzato-ritardo-6-funzioni-005-1-s-24-vac-cc-1nc-no/?utm_source=openai))

Condizioni ambientali

Il RE7ML11BU è progettato per funzionare in un intervallo di temperatura compreso tra -20°C e +60°C. Ha un grado di protezione IP20 per i terminali e IP50 per l'involucro. Il dispositivo è conforme agli standard IEC 61812-1 e ha ottenuto le certificazioni UL, CSA, CE e GL.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/RE7ML11BU/rel%C3%A8-temporizzato-ritardo-6-funzioni-005-1-s-24-vac-cc-1nc-no/?utm_source=openai))

Dimensioni e peso

Le dimensioni del relè sono 78 mm di altezza, 22,5 mm di larghezza e 80 mm di profondità, con un peso di 0,15 kg.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/RE7ML11BU/rel%C3%A8-temporizzato-ritardo-6-funzioni-005-1-s-24-vac-cc-1nc-no/?utm_source=openai))

Note

Si prega di notare che il modello RE7ML11BU è stato discontinuato. Per informazioni su

prodotti sostitutivi o alternative, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un rappresentante autorizzato.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/RE7ML11BU/rel%C3%A8-temporizzato-ritardo-6-funzioni-005-1-s-24-vac-cc-1nc-no/?utm_source=openai))