

Descrizione del Prodotto

La base RXZE2M114 di Schneider Electric è progettata per l'uso con i relè miniatura delle serie RXM2 e RXM4. Offre un design compatto e flessibile, ideale per risparmiare spazio negli armadi elettrici e garantire un'installazione semplice e affidabile.

Caratteristiche Tecniche

- **Corrente Termica Convenzionale (Ith):**

10 A

- **Tensione Nominale di Utilizzo (Ue):**

Fino a 250 V AC

- **Numero di Pin:**

14

- **Tipo di Contatti:**

Contatti misti

- **Tipo di Connessione:**

Morsetti a vite

- **Montaggio:**

Guida DIN 35 mm o montaggio a pannello con viti

- **Dimensioni (L x A x P):**

30 mm x 82,5 mm x 76 mm

- **Temperatura di Funzionamento:**

Da -40°C a +55°C

- **Grado di Protezione:**

IP20 secondo EN/IEC 60529

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:**

UL, CSA, Lloyd's

- **Conformità Normativa:**

IEC 61984

- **Conformità Ambientale:**

RoHS, REACH

Compatibilità

Compatibile con i relè miniatura a innesto delle serie RXM2 e RXM4 di Schneider Electric.

Vantaggi

- Design compatto che consente di ridurre le dimensioni degli armadi elettrici.
- Installazione semplice grazie ai morsetti a vite.
- Alta affidabilità e durata nel tempo.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Schneider Electric.