

## **Descrizione del Prodotto**

Il blocco contatti SCHNEIDER XACS105 è un componente della gamma Harmony XAC, progettato per stazioni di controllo pendenti con unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro. Questo modulo offre una configurazione di contatti 1 NO + 1 NC con ritorno a molla e montaggio su base.

## **Caratteristiche Principali**

- Numero di contatti di chiusura: 1
- Numero di contatti di riposo: 1
- Corrente d'esercizio nominale  $I_e$  per AC-15, 230 V: 3 A
- Esecuzione del collegamento elettrico: raccordo a vite
- Tipo di montaggio: montaggio su base
- Tipologia: integrabile
- Portalampada: senza
- Numero di commutatori di segnale: 0

## **Specifiche Tecniche**

- Corrente termica convenzionale in cassetta [ $I_{the}$ ]: 10 A
- Tensione nominale di isolamento [ $U_i$ ]: 600 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
- Tensione nominale di tenuta agli impulsi [ $U_{imp}$ ]: 6 kV conforme a IEC 60947-1
- Massima resistenza tra terminali: 25 M $\Omega$
- Forza operativa: 13 N
- Protezione contro i cortocircuiti: fusibile di protezione da 10 A tipo gG
- Durata meccanica: 1.000.000 cicli

### **Condizioni Ambientali**

- Temperatura ambiente per funzionamento: da -25°C a 70°C
- Temperatura ambiente per stoccaggio: da -40°C a 70°C
- Resistenza alle vibrazioni: 15 gn ( $f = 10 \dots 500$  Hz) conforme a IEC 60068-2-6
- Resistenza agli urti: 100 gn conforme a IEC 60068-2-27
- Categoria di sovratensione: Classe II conforme a IEC 61140

### **Certificazioni e Conformità**

- Standard: EN/IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 n° 14

### **Dimensioni e Peso**

- Peso del prodotto: 0,045 kg

### **Codici e Identificativi**

- Codice prodotto: XACS105
- Codice EAN: 3389110645286
- Codice produttore: XACS105
- Codice Metel: SNRXACS105

### **Note Aggiuntive**

Il blocco contatti XACS105 è progettato per essere utilizzato con le stazioni di controllo pendenti della serie Harmony XAC, offrendo affidabilità e durata nel tempo per applicazioni industriali.