

Descrizione del Prodotto

La pulsantiera vuota Harmony XALD01 di Schneider Electric è progettata per ospitare un singolo pulsante o dispositivo di comando con diametro di montaggio di 22 mm. Questo involucro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le loro apparecchiature aggiungendo facilmente unità di comando e segnalazione in base alle esigenze operative.

Caratteristiche Principali

- **Compatibilità**: Compatibile con i pulsanti, interruttori e lampade spia della serie Harmony XB5 con diametro di 22 mm.
- **Materiale**: Realizzata in polycarbonato resistente agli urti e alle macchie, garantendo durabilità e mantenimento dell'aspetto nel tempo.
- **Design**: Base di colore grigio chiaro (RAL 7035) e coperchio grigio scuro (RAL 7016) per un contrasto visivo ottimale.
- **Installazione**: Supporta il montaggio sia anteriore che posteriore, offrendo flessibilità durante l'installazione.

Specifiche Tecniche

- **Numero di fori**: 1 foro con diametro di 22 mm.
- **Dimensioni**: 68 mm (larghezza) x 68 mm (altezza) x 53 mm (profondità).
- **Grado di protezione**: IP66, IP67, IP69, IP69K, garantendo resistenza a polvere, acqua e lavaggi ad alta pressione.
- **Resistenza agli urti**: IK03.
- **Temperatura di funzionamento**: Da -40°C a +70°C.
- **Certificazioni**: Conforme alle norme EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, UL 508, CSA C22.2 No 14, JIS C8201-1.

Applicazioni

Ideale per l'uso in macchine di produzione, tessili, confezionamento, gestione di piccoli

sistemi di sollevamento, controllo di porte di garage, serrande avvolgibili e aperture per l'estrazione del fumo.

Sostenibilità

Il prodotto è conforme alle normative ambientali, privo di metalli pesanti tossici e mercurio, e rispetta le direttive RoHS e REACH.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un distributore autorizzato.