

Nome del prodotto

Stazione di controllo vuota Harmony XAPM3206

Descrizione

La stazione di controllo vuota Harmony XAPM3206 è progettata per ospitare dispositivi di comando e segnalazione con diametro di 22 mm. Realizzata in lega di zinco, presenta una base e un coperchio di colore blu. È dotata di 6 fori disposti su 2 colonne verticali, con una distanza di 40 mm tra i centri dei fori. Le dimensioni della piastra frontale sono 80 x 175 mm, con una profondità utilizzabile di 49 mm. La stazione offre un grado di protezione IP65 conforme alla norma IEC 60529, garantendo resistenza a polvere e getti d'acqua. È adatta per il montaggio a filo e dispone di due ingressi per cavi: uno con tappo di chiusura per pressacavo con capacità di serraggio fino a 18 mm e uno senza tappo per pressacavo con la stessa capacità di serraggio. Il peso del prodotto è di 0,87 kg.

Nota

Si prega di notare che il prodotto XAPM3206 è stato dichiarato obsoleto e non è più disponibile per l'acquisto. Per ulteriori informazioni o per trovare prodotti sostitutivi, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Schneider Electric o contattare un distributore autorizzato.