

Descrizione del Prodotto

Il modello ZB4BA7341 di Schneider Electric è una testa pulsante doppia della serie Harmony XB4, progettata per il controllo delle macchine. Presenta un pulsante verde e uno rosso, con simboli "I" e "O" rispettivamente, e funziona con un meccanismo ad impulso. La forma rettangolare e la ghiera metallica cromata conferiscono al dispositivo un design robusto e professionale.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BA7341/testa-pulsante-doppio-%C3%B822-rossa-%2B-verde-0-i-ip40/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Colore del pulsante:** Rosso/Verde
- **Forma del pulsante:** Piatto
- **Colore dell'anello frontale:** Cromo
- **Materiale dell'anello frontale:** Metallo
- **Forma della lente:** Tonda
- **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm
- **Numero di punti di comando:** 2
- **Etichettato:** Sì ("I" per il pulsante verde, "O" per il pulsante rosso)
- **Illuminabile:** No
- **Con copertura protettiva:** No
- **Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:** No
- **Tattile:** Sì
- **Con anello frontale:** Sì
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP40
- **Tipo di protezione NEMA, lato frontale:** Altro

Caratteristiche Ambientali

- **Resistenza agli urti:** 30 gn (durata 18 ms) e 50 gn (durata 11 ms) conformemente a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 2 a 500 Hz conformemente a IEC 60068-2-6
- **Temperatura di stoccaggio:** -40°C a 70°C
- **Durata meccanica:** 1.000.000 cicli

Applicazioni

Questa testa pulsante doppia è ideale per applicazioni industriali che richiedono

un'interfaccia di controllo affidabile e resistente. La sua costruzione robusta e il grado di protezione IP40 la rendono adatta per ambienti con condizioni operative standard.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BA7341/testa-pulsante-doppio-%C3%B822-rossa-%2B-verde-0-i-ip40/?utm_source=openai))

Note

Per l'installazione e la manutenzione, si raccomanda di seguire le istruzioni fornite dal produttore e di assicurarsi che il prodotto sia compatibile con gli altri componenti del sistema. Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la documentazione ufficiale di Schneider Electric.
([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BA7341/testa-pulsante-doppio-%C3%B822-rossa-%2B-verde-0-i-ip40/?utm_source=openai))