

Descrizione del Prodotto

La testa selettore a chiave ZB4BG620 di Schneider Electric è progettata per l'uso con la serie Harmony XB4. Presenta un diametro di montaggio di 22 mm e offre due posizioni di commutazione. La chiave Ronis 3131A consente l'estrazione a sinistra, garantendo un controllo sicuro e affidabile. La ghiera in metallo cromato assicura durabilità e resistenza in ambienti industriali.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG620/testa-selettore-%C3%B822-2-posiz-ro-nis-3131a-estraz-chiave-sx/?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- **Diametro di Montaggio:**

22 mm

- **Numero di Posizioni:**

2

- **Tipo di Chiave:**

Ronis 3131A

- **Posizione di Estrazione della Chiave:**

Sinistra

- **Materiale della Ghiera:**

Metallo cromato

- **Grado di Protezione IP:**

IP66, IP67, IP69, IP69K

- **Grado di Protezione NEMA:**

4X, 13

- **Temperatura di Funzionamento:**

-25°C a 70°C

- **Durata Meccanica:**

1.000.000 di cicli

- **Conformità Normativa:**

IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e autorizzato delle macchine, grazie alla necessità di una chiave per l'operazione. La robustezza e l'elevato grado di protezione la rendono adatta per ambienti gravosi.

Certificazioni e Conformità

- **Certificazioni:**

BV, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), RINA, UL Listed

- **Conformità Ambientale:**

Etichetta Green Premium™, conforme alle normative RoHS e REACH

Note Aggiuntive

La testa selettore ZB4BG620 è parte della serie modulare Harmony XB4, che consente una facile installazione, manutenzione e adattamento alle esigenze specifiche delle macchine. Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG620/testa-selettore-%C3%B822-2-posiz-ro-nis-3131a-estraz-chiave-sx/?utm_source=openai))