#### Descrizione del Prodotto

La testa selettore a chiave ZB4BG620 di Schneider Electric è progettata per l'uso con la serie Harmony XB4. Presenta un diametro di montaggio di 22 mm e offre due posizioni di commutazione. La chiave Ronis 3131A consente l'estrazione a sinistra, garantendo un controllo sicuro e affidabile. La ghiera in metallo cromato assicura durabilità e resistenza in ambienti industriali.

([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG620/testa-selettore-%C3%B822-2-posiz-ronis-3131a-estraz-chiave-sx/?utm source=openai))

### **Caratteristiche Tecniche**

• Diametro di Montaggio:

22 mm

• Numero di Posizioni:

2

• Tipo di Chiave:

**Ronis 3131A** 

• Posizione di Estrazione della Chiave:

Sinistra

• Materiale della Ghiera:

Metallo cromato

• Grado di Protezione IP:

IP66, IP67, IP69, IP69K

• Grado di Protezione NEMA:

4X, 13

• Temperatura di Funzionamento:

-25°C a 70°C

#### • Durata Meccanica:

1.000.000 di cicli

### • Conformità Normativa:

IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508, CSA C22.2 No 14

# **Applicazioni**

Ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo sicuro e autorizzato delle macchine, grazie alla necessità di una chiave per l'operazione. La robustezza e l'elevato grado di protezione la rendono adatta per ambienti gravosi.

### Certificazioni e Conformità

• Certificazioni:

BV, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), RINA, UL Listed

• Conformità Ambientale:

Etichetta Green Premium™, conforme alle normative RoHS e REACh

## **Note Aggiuntive**

La testa selettore ZB4BG620 è parte della serie modulare Harmony XB4, che consente una facile installazione, manutenzione e adattamento alle esigenze specifiche delle macchine. Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione e l'adattamento delle macchine.

 $\label{lem:com} $$([se.com](https://www.se.com/it/it/product/ZB4BG620/testa-selettore-\%C3\%B822-2-posiz-ronis-3131a-estraz-chiave-sx/?utm\_source=openai))$$