

Descrizione del Prodotto

La testa per selettore luminoso bianco Harmony XB4 di Schneider Electric, modello ZB4BK1813, è progettata per LED universali e presenta 3 posizioni con ritorno a molla da destra al centro. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata, offrendo un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie al grado di protezione IP69K, rendendola ideale per ambienti gravosi.

Caratteristiche Tecniche

- **Forma della lente:** Tonda
- **Materiale dell'anello frontale:** Metallo cromato
- **Grado di protezione (IP), lato frontale:** IP66, IP67, IP69, IP69K
- **Numero di posizioni di commutazione:** 3 posizioni (+/- 45°)
- **Diametro del foro di montaggio:** 22 mm
- **Tipo di operatore:** Manopola corta
- **Colore dell'elemento di azionamento:** Bianco
- **Colore della calotta del segnalatore luminoso:** Bianco
- **Durata meccanica:** 500.000 cicli
- **Temperatura ambiente di funzionamento:** Da -40°C a 70°C
- **Resistenza agli urti:** 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
- **Resistenza alle vibrazioni:** 5 gn (f= 2-500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6

Certificazioni e Conformità

- **Standard:** EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-4, JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, UL 508, JIS C8201-1

- **Certificazioni:** GL, LROS (Lloyd's Register of Shipping), UL Listed, BV, DNV, CSA

Compatibilità

- **Gamma di prodotti:** Harmony XB4
- **Compatibilità prodotto:** LED integrato

Dimensioni e Peso

- **Altezza:** 28,956 mm
- **Larghezza:** 28,956 mm
- **Profondità:** 42,926 mm
- **Peso:** 0,041 kg

Note Aggiuntive

La testa per selettore luminoso ZB4BK1813 è progettata per adattarsi a un foro standard da 22 mm, garantendo compatibilità con macchinari preesistenti. Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine. Inoltre, l'ampia gamma di temperature di funzionamento assicura versatilità d'uso del prodotto.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Schneider Electric.