

Descrizione del Prodotto

La cartuccia fusibile NH modello 3ND1832 di Siemens è progettata per la protezione di apparecchi di manovra in circuiti di comando motore. Offre una protezione efficace in caso di cortocircuito ed è particolarmente adatta per il funzionamento nei circuiti motore grazie alle sue caratteristiche di disinserzione ritardata.

Caratteristiche Principali

- Tipo di fusibile: NH00
- Corrente nominale: 125 A
- Categoria di utilizzo: aM (protezione motori contro il cortocircuito)
- Tensione nominale AC: 500 V
- Segnalatore di intervento: frontale
- Attacchi: sotto tensione

Specifiche Tecniche

- Perdita di potenza alla corrente nominale: 6,3 W
- Peso netto: 0,206 kg
- Dimensioni dell'imballo: 83 mm x 95 mm x 67 mm

Informazioni Aggiuntive

- EAN: 4001869020341
- Codice doganale: 85361090
- Paese di origine: Grecia
- Conforme alla direttiva RoHS dal 01.01.2006

Applicazioni

Questa cartuccia fusibile è ideale per la protezione selettiva dei cavi e degli impianti, offrendo una disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. È particolarmente indicata per l'uso in circuiti motore grazie alla sua caratteristica di disinserzione ritardata.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Siemens.