

Descrizione del Prodotto

Il blocco di contatti ausiliari Siemens 3RH19111FA22 è progettato per l'espansione dei contatti ausiliari nei circuiti di comando. È compatibile con contattori ausiliari e contattori per comando motori di taglia S00.

Caratteristiche Principali

- **Configurazione dei contatti:** 2 contatti normalmente aperti (NO) e 2 contatti normalmente chiusi (NC).
- **Standard di riferimento:** Conforme alla norma EN 50005.
- **Tipo di connessione:** Morsetti a vite.
- **Compatibilità:** Adatto per contattori ausiliari e contattori per comando motori di taglia S00.

Dati Tecnici

- **Corrente nominale di esercizio (Ie) per AC-15 a 230 V:** 6 A.
- **Numero di contatti di chiusura (NO):** 2.
- **Numero di contatti di riposo (NC):** 2.
- **Numero di contatti invertitori:** 0.

Dimensioni e Peso

- **Peso netto:** 0,044 kg.
- **Dimensioni dell'imbocco (L x P x A):** 44,00 x 42,00 x 57,00 mm.

Informazioni Aggiuntive

- **Codice EAN:** 4011209267305.
- **Codice doganale:** 85365080.
- **Paese di origine:** Repubblica Ceca.

- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01/07/2006.

Note

Il prodotto 3RH19111FA22 è stato dichiarato fuori produzione a partire dal 29/06/2021. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RH2911-1FA22.