

Descrizione del Prodotto

Il contattore di potenza SIEMENS 3RT1035-1BB40 è progettato per applicazioni AC-3 con una corrente nominale di 40 A e una potenza di 18,5 kW a 400 V. È un dispositivo a 3 poli, di dimensione S2, con morsetti a vite e una tensione di comando di 24 V DC. Si noti che questo prodotto è stato dismesso e il suo successore consigliato è il modello SIRIUS 3RT2028-1BB40.

Specifiche Tecniche

- **Corrente nominale AC-3**: 40 A
- **Potenza nominale AC-3**: 18,5 kW a 400 V
- **Numero di poli**: 3
- **Dimensione**: S2
- **Tipo di terminale**: Morsetti a vite
- **Tensione di comando**: 24 V DC
- **Corrente nominale AC-1**: 60 A
- **Corrente nominale AC-4**: 35 A
- **Tipo di tensione per l'azionamento**: DC
- **Tipo di collegamento circuito elettrico principale**: Raccordo a vite

Informazioni sul Prodotto

- **Numero di articolo**: 3RT1035-1BB40
- **EAN**: 4011209294295
- **UPC**: 754554411187
- **Codice merce**: 85364900
- **Paese di origine**: Germania
- **Peso netto**: 1,415 kg
- **Dimensioni dell'imballaggio**: 62,00 x 118,00 x 139,00 mm

Conformità e Normative

- **Conformità RoHS**: Sì, dal 01.05.2012
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE)**: Sì
- **REACH Art. 33**: Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso

Note Importanti

Questo prodotto è stato dismesso dal 30.09.2022. Il successore consigliato è il modello SIRIUS 3RT2028-1BB40. Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale.

Documentazione e Risorse

- **Scheda tecnica in PDF**:

[Download](<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RT10351BB40>)

- **Servizio e supporto (manuali, certificati, FAQ...)**:

[Download](<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RT10351BB40>)

Immagini e Dati CAD

Per immagini e dati per M-CAD ed E-CAD, visitare la [galleria immagini](<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RT10351BB40>).

Informazioni sulla Sostituzione

Il successore consigliato per questo prodotto è il modello SIRIUS 3RT2028-1BB40. Si prega di consultare la documentazione del successore per assicurarsi della compatibilità con le applicazioni esistenti.

Contatti

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare l'ufficio Siemens locale o visitare il [sito web

Siemens](<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/WW/Catalog/Product/3RT10351BB40>).