Descrizione del Prodotto

L'interruttore magnetotermico Siemens 5SL43637 è progettato per la protezione affidabile da cortocircuiti e sovraccarichi in applicazioni standard negli edifici residenziali e commerciali. Facilita il montaggio e lo smontaggio senza l'uso di attrezzi e consente un cablaggio semplice dell'alimentazione tramite la sbarra collettrice posteriore. Questo modello a 3 poli offre una corrente nominale di 63 A e una caratteristica di intervento di tipo C.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie5sl43637-int-mt-3p-c6 3-icn-10000a-00000000000677827?utm source=openai))

Caratteristiche Tecniche

Numero di poli: 3

Caratteristica di intervento: C

Corrente nominale: 63 A

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V: 10 kA

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V: 10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V: 10 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V: 10 kA

Tensione nominale: 400 V

Tipo di tensione: AC

Frequenza: 50 Hz

Classe di limitazione energetica: 3

Categoria di sovratensione: 3

Grado di inquinamento: 2

Grado di protezione (IP): IP20

Larghezza in unità di suddivisione: 3

Profondità di incasso: 70 mm

Sezione conduttore collegabile unifilare: 0,75-25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare: 0,75-25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento: -25...55 °C

Dispositivi supplementari possibili: Sì

Conduttore neutro a connessione: No

Applicazioni

Adatto per la protezione di circuiti in edifici residenziali e commerciali, garantendo sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie5sl43637-int-mt-3p-c6 3-icn-10000a-000000000000677827?utm source=openai))

Accessori Compatibili

Compatibile con vari accessori, come blocchetti di contatti ausiliari, per ampliare le funzionalità dell'interruttore.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie5sl43637-int-mt-3p-c6 3-icn-10000a-00000000000677827?utm source=openai))

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.

([sonepar.it](https://www.sonepar.it/catalog/it-it/products/siemens-sie5sl43637-int-mt-3p-c6 3-icn-10000a-000000000000677827?utm source=openai))