

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscita digitale SIEMENS 6ES73221BH100AA0 è progettato per il sistema SIMATIC S7-300. Questo modulo ad alta velocità offre 16 uscite digitali isolate, operanti a 24 V DC con una corrente di 0,5 A per canale. È dotato di un connettore frontale a 20 poli.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di alimentazione:** 20,4 - 28,8 V DC
- **Numero di ingressi digitali:** 0
- **Numero di uscite digitali:** 16
- **Tipo di uscita digitale:** Transistor
- **Uscite digitali configurabili:** Sì
- **Corrente d'uscita per canale:** 0,5 A
- **Tensione ammessa all'uscita:** 0 - 28,8 V
- **Protezione da cortocircuito:** Sì
- **Tempo di ritardo al cambio di segnale:** 0,1 - 0,2 ms
- **Tipo di collegamento elettrico:** Morsetto a vite/molla
- **Dimensioni (L x A x P):** 40 mm x 125 mm x 120 mm
- **Peso netto:** 0,538 lb (circa 0,244 kg)

Informazioni Aggiuntive

- **Codice articolo:** 6ES73221BH100AA0
- **EAN:** 4025515069188
- **UPC:** 662643170917
- **Paese di origine:** Germania
- **Conformità RoHS:** Sì, dal 31/03/2008
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

Note

Questo modulo è stato annunciato per la fase di fine produzione (PM400) con data effettiva dal 01/10/2023. Si consiglia di verificare la disponibilità e considerare alternative per nuove installazioni.

Fonti

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina ufficiale del prodotto sul sito Siemens: [Siemens](#)

[Industry Mall](#)