Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscite digitali SIMATIC S7-1500 DQ 32xDC 24V/0,5A HF (codice prodotto 6ES7522-1BL00-0AB0) offre 32 canali di uscita digitale a 24V DC con una corrente massima di 0,5A per canale. I canali sono organizzati in gruppi di 8, con una capacità di corrente totale di 4A per gruppo. Il modulo supporta la diagnostica dei canali e la configurazione di valori sostitutivi. È progettato per l'uso con il sistema di automazione SIMATIC S7-1500 e richiede un connettore frontale (morsetti a vite o push-in) da ordinare separatamente.

Specifiche Tecniche

- Numero di uscite digitali: 32

- Tensione di uscita: 24V DC

- Corrente massima per canale: 0,5A

- Corrente massima per gruppo: 4A

- Organizzazione dei canali: 32 canali in gruppi di 8

- Diagnostica: Sì

- Valori sostitutivi: Sì

- Connettore frontale: Da ordinare separatamente (morsetti a vite o push-in)

- Peso netto: 0,321 kg

- Dimensioni dell'imballo: 15,10 x 15,10 x 4,70 cm

Informazioni Aggiuntive

- Codice articolo: 6ES7522-1BL00-0AB0

- EAN: 4025515079989

- Paese di origine: Germania

- Conformità RoHS: Sì, dal 25.02.2013

- Classe di prodotto: A (prodotto standard disponibile a magazzino)

Note

Il prodotto 6ES7522-1BL00-0AB0 è stato sostituito dal modello 6ES7522-1BL01-0AB0. Si consiglia di verificare la disponibilità e le specifiche del modello successivo per garantire la compatibilità con le proprie esigenze.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali e certificati, si prega di consultare la documentazione

isponibile sul sito ufficiale di Siemens o contattare il supporto tecnico autorizzato.