

Descrizione del Prodotto

Il modulo di uscite analogiche SIEMENS 6ES7532-5NB00-0AB0 è progettato per il sistema SIMATIC S7-1500. Offre 2 canali di uscita analogici configurabili per tensione o corrente, con una risoluzione di 16 bit e una precisione dello 0,3%. Il modulo supporta la diagnostica e la funzione di valore sostitutivo. Inoltre, consente la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015. La fornitura include un connettore frontale push-in, un elemento di alimentazione, una staffa per schermo e un morsetto di collegamento schermo.

Specifiche Tecniche

- Numero di uscite analogiche: 2
- Risoluzione delle uscite analogiche: 16 bit
- Precisione: 0,3%
- Tipi di uscita: Tensione e corrente
- Configurabilità delle uscite analogiche: Sì
- Diagnostica: Sì
- Valore sostitutivo: Sì
- Supporto per disinserzione in sicurezza: Fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015
- Tensione di alimentazione: 19,2 ~ 28,8 V DC
- Temperatura operativa: -30°C ~ 60°C
- Dimensioni (L x A x P): 25 mm x 147 mm x 129 mm
- Peso netto: 0,374 kg

Conformità e Certificazioni

- Conformità RoHS: Sì, dal 09.04.2014
- Obbligo di ritiro secondo WEEE (2012/19/UE): Sì
- REACH Art. 33: Contiene piombo (CAS-Nr. 7439-92-1) e monossido di piombo (CAS-Nr. 1317-36-8) in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso. Si presume che queste sostanze non comportino rischi se il prodotto viene utilizzato come previsto.

Informazioni Aggiuntive

- Numero di articolo: 6ES7532-5NB00-0AB0
- EAN: 4047623403487
- UPC: 887621837044

- Codice doganale: 85389091
- Paese di origine: Germania

Contenuto della Confezione

- Modulo di uscite analogiche 6ES7532-5NB00-0AB0
- Connettore frontale push-in
- Elemento di alimentazione
- Staffa per schermo
- Morsetto di collegamento schermo

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione ufficiale fornita da Siemens.