

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS MICROMASTER 440 (codice prodotto: 6SE64402AB175AA1) è un convertitore di frequenza progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della velocità e della coppia dei motori elettrici. Questo modello è dotato di un filtro EMC di classe A integrato e supporta una tensione di ingresso monofase da 200 a 240 V AC con una frequenza compresa tra 47 e 63 Hz.

Specifiche Tecniche

- **Potenza nominale:** 0,75 kW
- **Sovraccarico:** 150% per 60 secondi, 200% per 3 secondi
- **Dimensioni (AxLxP):** 173 x 73 x 149 mm
- **Grado di protezione:** IP20
- **Temperatura ambiente operativa:** da -10°C a +50°C
- **Filtro EMC:** Classe A integrato
- **Interfaccia operatore:** Senza AOP/BOP

Note

Si prega di notare che questo prodotto è stato dichiarato obsoleto a partire dal 1° ottobre 2019. Per informazioni su prodotti sostitutivi o supporto tecnico, si consiglia di visitare il sito ufficiale di Siemens o di contattare un rappresentante autorizzato.

Informazioni Aggiuntive

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali d'uso e documentazione, è possibile consultare il sito Siemens Industry Mall o contattare il servizio clienti Siemens.