

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SE64402UD211AA1 è un inverter della serie MICROMASTER 440, progettato per il controllo di motori trifase in applicazioni industriali. Questo modello specifico è privo di filtro integrato e non include i pannelli operativi AOP/BOP.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di ingresso:** 380-480 V AC, 3 fasi, con tolleranza del +10%/-10%
- **Frequenza di ingresso:** 47-63 Hz
- **Potenza nominale:** 1,1 kW (1,5 HP)
- **Corrente nominale di uscita:** 3,1 A
- **Sovraccarico:** 150% per 60 secondi, 200% per 3 secondi
- **Tipo di coppia:** Costante e quadratica
- **Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità):** 173 mm x 73 mm x 149 mm
- **Grado di protezione:** IP20
- **Temperatura ambiente operativa:** da -10°C a +50°C
- **Raffreddamento:** Ventilazione forzata
- **Ingressi digitali:** 6 programmabili, isolati
- **Ingressi analogici:** 2
- **Uscite analogiche:** 2
- **Uscite a relè:** 3
- **Interfaccia per sensori di temperatura:** 1 (PTC/KTY)
- **Fattore di potenza:** 0,95
- **Efficienza:** 96%
- **Montaggio:** A parete in ambienti puliti o in armadi elettrici
- **Filtro EMC integrato:** No
- **Pannello operatore:** Non incluso (AOP/BOP non presenti)

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo:** 6SE64402UD211AA1
- **EAN:** 4019169450348
- **UPC:** 783087635692
- **Codice merceologico:** 85044085
- **Paese di origine:** Gran Bretagna
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 01.07.2006
- **Obbligo di ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì
- **Informazioni REACH Art. 33:** Contiene piombo (CAS-No. 7439-92-1) in concentrazioni

superiori allo 0,1% in peso

Note

Questo prodotto è stato dichiarato obsoleto (PM410: Cancellazione del prodotto) a partire dal 01.10.2019. Per informazioni sui prodotti successori, si prega di consultare il sito Siemens o contattare l'ufficio locale Siemens.

Dimensioni e Peso

- **Dimensioni dell'imballo (Lunghezza x Larghezza x Altezza):** 190 mm x 90 mm x 180 mm
- **Peso netto:** 1,3 kg

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, manuali d'uso e certificati, si prega di visitare la sezione Service & Support sul sito Siemens.

Avvertenze

Assicurarsi che l'installazione e l'utilizzo del prodotto siano conformi alle normative locali e alle linee guida fornite da Siemens. L'uso improprio può causare danni al dispositivo o compromettere la sicurezza dell'operatore.