## Descrizione del Prodotto

Il filtro di linea base SINAMICS S120, modello 6SL3000-0BE23-6DA1, è progettato per essere utilizzato con i moduli Smart Line da 36 kW, Active Line da 36 kW e Basic Line da 40 kW. Supporta un ingresso trifase da 380 a 480 V AC, con frequenza di 50/60 Hz.

## **Specifiche Tecniche**

Tensione di Alimentazione: 380 - 480 V AC trifase

**Corrente Nominale: 74 A** 

Perdita di Potenza: 26 W

**Dimensioni (L x P x A):** 75 x 433 x 226 mm

**Peso:** 7,5 kg

Informazioni Aggiuntive

**Numero EAN:** 4042948662793

Codice Doganale: 85363030

Paese di Origine: Ungheria

Conformità RoHS: Conforme dal 01.06.2006

Obbligo di Ritiro WEEE: Sì

Classificazioni

eClass 12: 27-42-02-90

**ETIM 7:** EC002564

**UNSPSC 15:** 39-12-10-12

Informazioni sulla Consegna

Tempo di Produzione Minimo: 15 giorni

Unità di Quantità: 1 pezzo

Quantità per Imballo: 1

## Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare un rappresentante autorizzato.