

## **Descrizione del Prodotto**

Il SIEMENS 6SL3210-5BE17-5CV1 è un convertitore di frequenza della serie SINAMICS V20, progettato per applicazioni industriali. Supporta una tensione di ingresso trifase da 380 a 480 V AC con una tolleranza del -15%/+10% e una frequenza di rete da 47 a 63 Hz. Offre una potenza nominale di 0,75 kW con una capacità di sovraccarico del 150% per 60 secondi. Il dispositivo include un filtro integrato di classe C3 e dispone di un'unità di frenatura integrata. Le interfacce di comunicazione supportano i protocolli USS e MODBUS RTU. Il grado di protezione è IP20, con dimensioni di 90 mm (larghezza) x 150 mm (altezza) x 145,5 mm (profondità).

## **Specifiche Tecniche**

**Tensione di Ingresso:** 380-480 V AC, trifase, con tolleranza -15%/+10%

**Frequenza di Rete:** 47-63 Hz

**Potenza Nominale:** 0,75 kW

**Capacità di Sovraccarico:** 150% per 60 secondi

**Filtro Integrato:** Classe C3

**Interfacce I/O:** 4 ingressi digitali, 2 uscite digitali, 2 ingressi analogici, 1 uscita analogica

**Protocolli di Comunicazione:** USS, MODBUS RTU

**Unità di Frenatura Integrata:** Sì

**Grado di Protezione:** IP20

**Dimensioni (LxAxP):** 90 mm x 150 mm x 145,5 mm

**Peso Netto:** 0,99 kg

## **Informazioni Aggiuntive**

**Codice Prodotto:** 6SL3210-5BE17-5CV1

**Famiglia di Prodotti:** SINAMICS V20

**Paese di Origine:** Cina

**Conformità RoHS:** Conforme dal 05.07.2010

**Obbligo di Ritiro WEEE (2012/19/UE):** Sì

**Codice Doganale:** 85044095

#### **Note**

Per ulteriori dettagli e documentazione, si prega di consultare il sito ufficiale di Siemens o contattare il rappresentante locale.