

Descrizione del Prodotto

Il SIEMENS 6SL5510-1BE12-5AF0 è un convertitore di frequenza della serie SINAMICS S200, dotato di interfaccia PROFINET. È progettato per applicazioni industriali che richiedono un controllo preciso della velocità e della coppia dei motori elettrici.

Specifiche Tecniche

- **Tensione di ingresso:** 380-480 V AC trifase; tolleranza -15%/+10%; 50/60 Hz
- **Corrente di ingresso:** 8 A
- **Tensione di uscita:** 0 V fino alla tensione di ingresso
- **Corrente di uscita:** 7,8 A
- **Frequenza di uscita:** 0-550 Hz
- **Potenza motore:** 2,5 kW
- **Grado di protezione:** IP20
- **Dimensioni (LxAxP):** 90 x 180 x 200 mm
- **Peso netto:** 2,010 kg

Informazioni Aggiuntive

- **Numero di articolo:** 6SL5510-1BE12-5AF0
- **EAN:** 4034106445669
- **Codice doganale:** 85044095
- **Paese di origine:** Cina
- **Conformità RoHS:** Conforme dal 23.11.2021
- **Obbligo di ritiro secondo la direttiva WEEE (2012/19/UE):** Sì

Classificazioni

- **eClass 6:** 27-02-31-01
- **eClass 9:** 27-02-31-01
- **eClass 9.1:** 27-02-31-01
- **ETIM 7:** EC001857
- **ETIM 8:** EC001857

Informazioni sulla Consegna

- **Regolamenti di controllo delle esportazioni:** AL: N / ECCN: N
- **Tempo di spedizione stimato:** 40 giorni lavorativi

- **Dimensioni dell'imballo (LxAxP):** 99 x 237 x 249 mm

Conformità REACH

Questo prodotto contiene le seguenti sostanze della lista dei candidati in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso:

- **Piombo (CAS-Nr. 7439-92-1):** > 0,1% (w/w)
- **Monossido di piombo (ossido di piombo) (CAS-Nr. 1317-36-8):** > 0,1% (w/w)

In base alle informazioni attualmente disponibili, si presume che queste sostanze non rappresentino alcun rischio se i prodotti vengono utilizzati come previsto (incluso lo smaltimento). Si prega di fare riferimento anche alla documentazione del prodotto.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il foglio dati in PDF e accedere a manuali, certificati e FAQ tramite il sito ufficiale di Siemens.