

Descrizione Generale

Il JVOP-180 è un pannello operatore digitale LCD progettato per l'utilizzo con gli inverter della serie 1000 di Yaskawa, tra cui i modelli A1000, V1000, L1000 e T1000. Questo dispositivo consente il controllo e il monitoraggio remoto dell'inverter fino a una distanza di 3 metri, offrendo un'interfaccia utente intuitiva e multilingue.

Caratteristiche Principali

- **Display LCD retroilluminato**: Fornisce una visualizzazione chiara delle informazioni operative e dei parametri dell'inverter.
- **Interfaccia multilingue**: Supporta fino a 13 lingue, facilitando l'utilizzo in contesti internazionali.
- **Funzione di copia dei parametri**: Permette di trasferire rapidamente le impostazioni da un inverter all'altro, semplificando la configurazione di sistemi multipli.
- **Tastiera tattile**: Garantisce un'interazione semplice e precisa con il dispositivo.
- **Compatibilità**: Progettato per funzionare con gli inverter Yaskawa delle serie A1000, V1000, L1000 e T1000.

Specifiche Tecniche

- **Modello**: JVOP-180
- **Connettore**: RJ-45
- **Alimentazione**: Fornita dall'inverter (DC +5 V \pm 5%)
- **Temperatura di esercizio**: Da -10°C a +50°C
- **Umidità**: Fino al 95% RH (senza condensa)
- **Temperatura di stoccaggio**: Da -20°C a +60°C
- **Altitudine operativa**: Fino a 1000 m
- **Resistenza agli urti**: 10-20 Hz: 9,8 m/s²; 20-55 Hz: 5,9 m/s²

Dimensioni

- **Altezza**: 20,3 mm
- **Larghezza**: 88,9 mm
- **Profondità**: 61 mm

Contenuto della Confezione

- 1 x Operatore LCD JVOP-180
- 1 x Manuale di installazione

Note

- È necessario che l'inverter disponga di una versione software 1012 o successiva per garantire la compatibilità con il JVOP-180.
- Per il montaggio su pannello o porta, è richiesto il set di installazione A (EZZ020642A), venduto separatamente.
- Il cavo operatore remoto (UWR0051 o UWR0052) è necessario per il collegamento e viene venduto separatamente.

Documentazione

- **Manuale di installazione**: TOBP-C730600-29B

Compatibilità

- **Inverter supportati**: A1000, V1000, L1000, T1000

Informazioni Aggiuntive

Il JVOP-180 è progettato per migliorare l'interazione dell'utente con gli inverter Yaskawa, offrendo un'interfaccia chiara e funzionalità avanzate per una gestione efficiente dei parametri e delle operazioni dell'inverter.